



## TYWATT 5100

Emetteur d'impulsions pour compteur EAU via "lecteur optique" ou GAZ via contact reed ou Calories.

6110029 - TYWATT 5100 - RT 2012

---

### Avantages

- Affichage des consommations sur les boîtiers d'ambiance TYBOX, TYWATT, CALYBOX
- Emetteur pré-câblés
- Appareil certifié ATEX

---

### Fonctions

- L'émetteur relié à la sortie impulsion du compteur gaz ou eau transmet :
  - le volume de gaz ou d'eau consommé au boîtier d'ambiance
  - valeur de l'impulsion configurable :
    - pour un compteur eau : 1 litre/ 10 l /100 l / 1000 l
    - pour un compteur gaz : 1 dm<sup>3</sup> / 10 dm<sup>3</sup> / 100 dm<sup>3</sup> / 1 m<sup>3</sup>

---

### Caractéristiques

- Fréquence Radio : 868 MHz X3D
- Portée radio 100 à 300 mètres en champ libre
- Fixation en saillie
- Dimensions : H 120 x L 54 x P 19 mm
- Alimentation piles AA lithium autonomie : 10 ans
- Emetteur livré pré-câblé
- Entrée 2 fils pour contact sec impulsionnel
- Appareil certifié ATEX